

SASKIA I mit FF- und DA- LED

Bei Lieferung von mehreren Leuchten bitte darauf achten, dass die Masttüren passend zur Markierung wieder einsetzt werden.

Detail Leuchtenkopf

Kopf und Ausleger passend zum Mast einsetzen.

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Erdkabel durch den Mast fädeln und am Kabelübergangskasten (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

Mast (1) laut Anschraubung aufstellen und befestigen bzw. entsprechend Erdstück einbetonieren.

Die aus den Leuchtenkopf (2) hängende Leitung (3) in den Mast (1) ziehen.

Beispiel:
1x FF LED 2x8

Beispiel:
2x DA LED 2x8

Den Leuchtenkopf (2) in den Mast (1) schieben und mit 8 Stk. Senkschrauben M6 (4) befestigen.

Die freien Leitungsenden (3) werden am Kabelübergangskasten (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen.

Am Leuchtenkopf (2) die 6 Stk. Schrauben M5 (5) lösen und die Scheibe (6) aufklappen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen, sind die Schrauben M4 (7) zu lösen, das LED mit den Linsen (8) abzunehmen, die 2 Senkschrauben M6 (9) zu lösen und der E-Block (10) herauszunehmen.